

OMNITRONIC LH-015 2-Kanal Mic-Line-Mixer

2-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer im Miniaturformat

Art.-Nr.: 10355015

GTIN: 4026397169034



Features:

- Mixt das Signal von 2 Audioquellen (Mikrofone, Instrumente oder Line-Pegel-Geräte) auf 1 Mono-Ausgang
- 1 Mono-Mic/Line-Eingang (6,3-mm-Klinke) mit separatem Lautstärkeregler
- 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch) mit separatem Lautstärkeregler
- 2 Mono-Masterausgänge (Cinch und 6,3-mm-Klinke) z. B. für Endstufe, Mischpult und Kopfhörer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397169034

Gewicht: 0,64 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,09 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	12V 150 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Impedanz:	Eingang: Mikrofon 10 kOhm Eingang: Line 20 kOhm Ausgang: 50 Ohm
Gain:	Mikrofon 32 dB Line 20 dB
Maße:	Breite: 9,5 cm

Tiefe: 7,3 cm

Höhe: 4 cm

Gewicht:

0,50 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung

1 x Externes Netzteil

4 x Fuß

1 x Mixer