

OMNITRONIC LH-061 PRO Duale DI-Box passiv

Passive 2-Kanal-DI-Box/Splitter, Schwarz

Art.-Nr.: 10355061

GTIN: 4026397541762



Features:

- 2 hochohmige Signaleingänge über zwei 6,3-mm-Klinke-Buchsen
- 2 niederohmige XLR-Ausgänge
- Wandelt 2 separate unsymmetrische Line-Signale (z. B CD-Player, Instrumente) in 2 symmetrische XLR-Ausgangssignale, zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397541762

Gewicht: 0,66 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Frequenzbereich:	15 - 30000 Hz
Impedanz:	Eingang: 50 kOhm Ausgang: 600 Ohm
Eingangsdämpfung:	0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter
Anschlüsse:	Eingang: 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Link: 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion

Max. Pegel:	Ausgang: +6 dBu
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 13,3 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 5,4 cm
Gewicht:	0,61 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
1 x Gerät