

OMNITRONIC LH-089 Kabeltestersystem

Tester (teilbar) für XLR, Klinke, DIN, Cinch, Speaker, RJ45/11, BNC, Banane

Art.-Nr.: 10355084

GTIN: 4026397599312



Listenpreis: 89.13 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der LH-089 von Omnitronic ermöglicht die einfache Überprüfung von einer Vielzahl von gängigen Audio- und Datenkabeln und ist damit ein unverzichtbarer Helfer für Musiker, Ton- und Bühnentechniker. Jeder Kontakt des angeschlossenen Kabels wird einzeln überprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen LED-Anzeige dargestellt. Der Durchgangsprüfer mit optischem und akustischem Signal erlaubt die Überprüfung aller anderen Verbindungen. Ein Tongenerator ist zusätzlich integriert. Zum Testen sehr langer und in der Wand verlegter Kabel lässt sich der Tester teilen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397599312

Gewicht: 0,75 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.08 m

Features:

- Multifomat-Kabeltester bestehend aus Sender- und Empfängermodul
- Unverzichtbarer Helfer für Musiker, Ton- und Bühnentechniker
- Zum Testen sehr langer und in der Wand verlegter Kabel lässt sich der Tester teilen
- Prüfbare Kabel/Stecker: XLR (3-polig/5-polig), Klinke (3,5 mm/6,3 mm), DIN (3-polig/5-polig), Cinch, Speaker (4-polig), RJ45, RJ11, BNC, Bananenstecker
- Optische und akustische Funktions-/Fehleranzeige
- Drei Prüfungsgeschwindigkeiten (schnell/mittel/langsam)
- Tongenerator mit einstellbarer Amplitude (+0 dB, -10 dB, -50 dB)
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter

Technische Daten:

Stromanschluss:

Batterie/Akku

Batterie:	2 x 9,0 V E-Block (nicht im Lieferumfang)
Anschlüsse:	3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion 3-pol XLR 5-pol XLR Speaker-Einbaubuchse (W) Cinch (W) Einbauversion 5-pol DIN (W) Einbauversion RJ11 (W) einbauversion RJ-45 (W) Einbauversion BNC (W)
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 16,5 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	0,51 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
2 x Messleitung