

OMNITRONIC GEQ-231 FD Equalizer 2x31-Band

2 x 31-Band Equalizer mit Feedback-Display

Art.-Nr.: 10355545

GTIN: 4026397233247



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 31 Frequenzregler mit 2/3 Oktavabstand
- Lange Schiebewege der Frequenzregler mit Mittelrastung
- Einstellbarer Threshold des Feedback-Displays
- EQ-Gain umschaltbar ± 6 dB to ± 15 dB
- Hi Cut (4-30 kHz) und Low Cut (10-300 Hz), schaltbar
- Getrennte Lautstärkeregelung für beide Kanäle
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- 7-stellige LED-Aussteuerungsanzeige mit Clip-Anzeige
- Ein- und Ausgänge über Klinken-, XLR-Buchsen und Klemmleiste
- Ground-Lift-Schalter
- Rackeinbau, 3 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397233247

Gewicht: 5,70 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 13,35 cm
Gewicht:	5 kg
Eingangsimpedanz:	10/20 kOhm (unsym./sym.)
Ausgangsimpedanz:	300/150 kOhm (unsym./sym.)

Anschlussbuchsen:	XLR, Klinke, Klemmleiste
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Übersprechen:	>90 dB
Klirrfaktor:	<0,01 %
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
Ausgangsregelung:	- ~ bis +6 dB
Kontrollbereich:	± 6 dB oder ± 12 dB
Frequenzen:	2 x 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/ 315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5/16/20 kHz
Hi Cut:	4-30 kHz
Low Cut:	30-300 Hz
Maße (B x T x H):	483 x 175 x 133 mm

Lieferumfang: