

OMNITRONIC DJP-604 4-Kanal Class-D Endstufe

4-Kanal-Class-D-Verstärker im 9,5"-Gehäuse, 4 x 150 W / 4 Ohm, 4 x 80 W / 8 Ohm

Art.-Nr.: 10451606

GTIN: 4026397702422



Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Eingänge koppelbar für flexible Konfiguration
- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Pegelregler je Kanal
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Tischpultgehäuse
- Inkl. Montagewinkel für 1er/2er Rackeinbau und Wandmontage
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397702422

Gewicht: 2,84 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	185 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	4 x 150 W RMS (4 Ohm) 4 x 80 W RMS (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym.

	Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	20 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>300
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal
Schutzschaltung:	Softstart; Kurzschluss; Überhitzung; Überlast; VHF; Gleichspannung
Status LED:	Power, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x Schraubsteckklemme Ausgang: Lautsprecher über 4 x Schraubsteckklemme
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Maße:	Breite: 21,4 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	2,46 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
 1 x Verstärker
 4 x Fuß
 6 x Winkel
 8 x Schrauben
 1 x Netzkabel/Stromkabel