

OMNITRONIC XDA-1206 6-Kanal Class-D-Verstärker

Art.-Nr.: 10451638

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 6 x 200 W RMS (4 Ohm), 6 x 150 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397670752



Features:

- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Pegelregler je Kanal
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670752

Gewicht: 4,30 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1440 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	6 x 200 W RMS (4 Ohm) 6 x 150 W RMS (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz

Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	29 dB/ 0,775 V
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>20 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>300
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Power, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 6 x 3-pol XLR Eingang: 6 x Schraubsteckklemme Link: Line über 6 x Schraubsteckklemme Ausgang: Lautsprecher über 6 x Schraubsteckklemme
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	3,75 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 6 x Schraubsteckklemme
 4 x Fuß