

OMNITRONIC PNM-6 Nahfeld-Monitor

Aktive Box mit 6,5" Woofer, 2,5" Treiber, 40 W RMS

Art.-Nr.: 11036456

GTIN: 4026397513929



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktiver Nahfeld-Monitor für DJs und Produzenten
- 2-Wege-Bassreflex-System mit Biamp-Verstärker
- Separate Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Für Home-Studio- und Multimedia-Anwendungen
- Anschluss der Audioquelle über 6,3-mm-Klinke oder 3-pol. XLR
- 17-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Kalottenhoctöner mit Waveguide
- Robustes MDF-Gehäuse mit schwarzer Oberfläche

Logistic

EAN / GTIN: 4026397513929

Gewicht: 8,10 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.43 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 80W Nominal: 40W RMS
Frequenzbereich:	45 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB
Anschlüsse:	Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Line über 1 x 3-pol XLR

Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner 1 x 2,5" Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Studiomonitor
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	7,35 kg

Lieferumfang:
