

OMNITRONIC DRS-95CD Internetradio mit DAB+, Bluetooth und CD-Player Art.-Nr.: 11045018

Internetradio mit DAB+/FM, CD-Player, USB-Port, Bluetooth und UPnP/DLNA-Unterstützung

GTIN: 4026397748185



Beschreibung:

Mit dem DRS-95CD hören Sie Radio von tausenden Internetsendern und Podcasts weltweit in bester Qualität. Außerdem ist der rauschfreie Empfang von DAB+ und von herkömmlichen FM-Sendern möglich. Verbinden Sie den DRS-95CD dazu einfach über WLAN oder eine LAN-Buchse mit dem Internet. Sollte das Radioprogramm Ihnen einmal nicht zusagen, können einfach Musik von CDs, USB-Sticks, Bluetooth-Quellen und Medienservern im lokalen Netzwerk wiedergeben. Der DRS-95CD lässt sich einfach über das Jogdial oder die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Über verschiedene Equalizereinstellungen passen Sie den Sound genau Ihren Vorstellungen und Ihren Lautsprechern an. An den digitalen und analogen Ausgängen können Sie einen externen Verstärker oder Aktivboxen anschließen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397748185

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

Features:

- Zugriff auf tausende Radiostationen und Podcasts weltweit
- Sendersuche nach Genre, Sendername, Standort
- Netzwerkverbindung über WLAN
- Empfang von FM-Radio und rauschfreiem DAB+
- Unterstützt UPnP und DLNA für Media-Streaming von im Netzwerk freigegebenen Dateien
- Einfache Bedienung über Jogdial
- Verschiedene Equalizereinstellungen
- Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
- Sleep-Timer und Wecker-Funktion
- Digitale und analoge Ausgänge für externe Verstärker oder Aktivlautsprecher
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Mehrfarbiges TFT Display
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth; Timer; WLAN
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m

- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Tischpultgehäuse
- Inkl. Montagewinkel für 1er/2er Rackeinbau und Wandmontage

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Bluetooth; Timer; WLAN
Bluetooth:	Version: 5 + BR/EDR
Bluetooth Gerätename:	DRS-95CD-P
Audioplayer:	FM-Tuner + Internetradio + BT + DAB+; CD- Player, (ID3 tag), Anti-Shock; USB, (ID3 tag)
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 20m
Frequenzband:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
CD-Laufwerk:	Einschub-Einzellaufwerk
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Tuner-Empfangsfrequenz:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
Steuerelemente:	Netzschalter, Encoder, Navigationstasten, Menü, Quellen-Umschalter; Audioplayer
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 1 x Belling-Lee (M) Eingang: Antenne über 2 x SMA (M) Eingang: Netzwerkanschluss über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Koaxial (S/PDIF) über 1 x Cinch (W) Einbauversion Ausgang: optisch über 1 x Toslink
Equalizer:	Klangregelung
Musikformat:	WAV, MP3; OGG Vorbis
Material:	Metall
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Einbautiefe:	22,5 cm
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	1,85 kg
Schutzklasse:	SK III
Schutzklasse:	SK II
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)

Musikformat:	MP3, AAC/AAC+; FLAC, WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte max. 32GB (FAT 16/32)
USB-Anschluss:	Typ A

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Externes Netzteil
3 x Antenne
1 x Fernbedienung
4 x Fuß
6 x Winkel
6 x Schrauben
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung