

INTUSONIC DLA26 Zonen-Verteiler 2-IN-6

Stereo-2-in-6-Splitter zum Aufbau großer Mehrzonensysteme

Art.-Nr.: 12604177

GTIN: 5060502923233



Listenpreis: 367.71 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der INTUWORX DLA26 ist ein Stereo-2-in-6-Splitter, der den Aufbau großer Mehrzonensysteme ermöglicht, die mit unterschiedlichen Pegeln zweier wählbarer Eingangssignale gespeist werden. Jeder Ausgang/jede Zone verfügt über einen 2-Band-EQ, Lautstärkeregler und Overload-LED auf der Vorderseite und kann bei Bedarf auf der Rückseite auf Mono umgeschaltet werden. Ebenso kann pro Zone auf der Rückseite ein 100-Hz-HPF für Lautsprechersysteme aktiviert werden, die nicht für tiefe Frequenzen ausgelegt sind. Um den Bereich der Lautstärkeregler auf der Vorderseite einzuschränken, ermöglichen zusätzliche Regler auf der Rückseite die Einstellung der maximalen Lautstärke für jeden Ausgang/jede Zone. Abgesehen von seinen Splitter-/Zoner-Funktionen bietet der DLA26 auch zusätzliche Vielseitigkeit, indem er die Einspeisung eines Signals von einem mobilen Gerät über seinen 3,5-mm-Eingang an der Vorderseite ermöglicht. Sowie durch seine zusätzlichen Notfallfunktionen, zu denen ein Mute-Kontakt und eine Prioritätsschaltung gehören. Der DLA26 ist die perfekte Ergänzung zu Single-Output-Mixern beim Aufbau von Mehrzonensystemen.

Features:

- Tischpultgehäuse
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 12 W

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923233

Gewicht: 3,60 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Geräuschspannungsabstand:	>82 dB
Klirrfaktor:	<0,06 % bei 1 kHz
Übersprechdämpfung:	>72 dB
Max. Pegel:	Eingang: +17,8 dBu
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	3,05 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
 1 x Gerät
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 7 x Schraubsteckklemme
 1 x Stecker
 4 x Fuß