

# OMNITRONIC UHF-502 Taschensender 823-832MHz, inkl. Lavalier (CH A grün) Nr.: 13053521

Taschensender mit Lavaliermikrofon GTIN: 4026397550559



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

## Features:

- Taschensender passend für UHF-502 Mikrofonanlage mit der gleichen Trägerfrequenz
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Kopfbügelmikrofon als Zubehör erhältlich
- Betrieb in Duplexlücke 823-832 MHz
- Piloton-Technologie (PLL) für störungsfreien Betrieb
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation mit dem Empfänger per Funksignal
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Übertragungskanal
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Sendeleistung 5 mW/10 mW, umschaltbar
- LED-Batterieanzeige
- Gürtelclip
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA), nicht im Lieferumfang
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Richtcharakteristik: Niere
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397550559  
Gewicht: 0,22 kg  
Länge: 0.21 m  
Breite: 0.09 m  
Höhe: 0.07 m

## Technische Daten:

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Typ:                 | Taschensender mit Mikrofon                    |
| Kapseltyp:           | Kondensator                                   |
| Richtcharakteristik: | Niere                                         |
| Batterie:            | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 Zink-Kohle beiliegend |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:          | 50 - 15000 Hz                                    |
| Frequenzband:             | UHF 823 - 832 MHz                                |
| Frequenzwahl:             | Frequenzen schaltbar                             |
| Schalter:                 | Ein/Aus-Schalter                                 |
| Maße:                     | Breite: 6,6 cm<br>Tiefe: 2,2 cm<br>Höhe: 10,8 cm |
| Gewicht:                  | 0,14 kg                                          |
| Trägerfrequenz:           | UHF 823-832 MHz                                  |
| Farbcode:                 | CH A = grün, CH B = orange                       |
| Empfangsfrequenzen:       | 100                                              |
| Reichweite:               | 50 m (bei Sichtkontakt)                          |
| RF-Ausgangsleistung:      | 5 mW (LO), 10 mW (HI)                            |
| Modulationsverfahren:     | FM                                               |
| Frequenzstabilität:       | 10 ppm                                           |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB                                           |
| Schwellenwert:            | <1 %                                             |
| Audio-Eingang:            | Mini-XLR (liefert 5 V)                           |
| Stromverbrauch:           | ca. 100 mA                                       |
| Lavaliermikrofon:         |                                                  |
| Typ:                      | Elektret                                         |
| Empfindlichkeit:          | -47 dB                                           |
| Impedanz:                 | 680 Ohm                                          |
| Geräuschspannungsabstand: | >63 dB                                           |
| Spannungsversorgung:      | 2-10 V DC                                        |
| Anschluss:                | Kabel mit 3-pol Mini-XLR-Stecker                 |
| Kabellänge:               | ca. 1 m                                          |
| Kapsel:                   | 9,7 x 5,2 mm                                     |

## Lieferumfang: