

OMNITRONIC AD-500 Antennenverteiler-Set

Antennenverteiler

Art.-Nr.: 13063032

GTIN: 4026397438321



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktiver Antennenverteiler für den Betrieb von vier UHF-Empfängern an einem Multi-Antennenpaar
- Verbessert die Störsicherheit und vergrößert die Reichweite
- Ersetzt die jeweiligen Antennen und Netzteile der Empfänger
- Bis zu fünf Antennenverteiler AD-500 können miteinander verbunden werden für die Verwendung von insgesamt 16 Funkstrecken
- Richtantennen aus beständigem Glas/Kupfer mit 1,5-cm-Gewinde (5/8") für Stative
- Kleinspannungsausgänge für die Speisung von vier UHF-Empfängern, inkl. passender Anschlusskabel
- Einsatz im gesamten UHF-Frequenzband (600 - 900 MHz)
- Alle Antennenanschlüsse über BNC-Buchsen
- Rackeinbau mit 1 Höheneinheit
- Robustes Metallgehäuse
- Inkl. schaumstoffgepolstertem Transportcase, mit Aluminiumprofilrahmen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397438321

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Typ: Antennen und Verteiler

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 40,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 21 cm
Höhe: 4,45 cm

Gewicht:	5,77 kg
Frequenzbereich:	600-900 MHz
Impedanz:	50 Ohm
Antennenanschlüsse:	2 x BNC
Empfängerausgänge:	8 x BNC
Kleinspannungsausgänge:	4 x 12 V DC
Maße Verteiler:	482 x 210 x 44 mm
	Rackeinbau mit 1 HE
Maße Antennen:	315 x 336 mm

Lieferumfang: