

OMNITRONIC UHF-100 BP Taschensender 864.1MHz (grau)

Taschensender mit Lavaliermikrofon

Art.-Nr.: 13063287

GTIN: 4026397603927



Features:

- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger aus der UHF-100-Serie
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Erhältlich in den anmeldefreien Frequenzbereichen 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Sender

- Reichweite von bis zu 50m

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603927

Gewicht: 0,14 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Trägerfrequenz:	864,1 MHz
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion

Gewicht:	0,10 kg
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 50m
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 2,5 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 19,0 cm
Gewicht:	0,075 kg
Kabellänge:	0,95 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,021 kg
RF-Ausgangsleistung:	5 mW
Modulationsverfahren:	F3E
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz

Lieferumfang:

1 x Sender
1 x Mikrofon
1 x Konformitätserklärung