

PSSO WISE Taschensender 518-548MHz

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender

Art.-Nr.: 13063405

GTIN: 4026397679533



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Mehrfarbiges LCD Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397679533

Gewicht: 0,27 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3V DC
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB bis +4 dB
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
RF-Ausgangsleistung:	50 mW; 30 mW; 10 mW
Modulation:	FM

Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	Mikrofon über 1 x Mini-XLR (W) 3-pol 5 V
Farbcode:	Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 7 cm Tiefe: 3 cm Höhe: 13 cm
Gewicht:	0,19 kg

Lieferumfang:

1 x Sender
 2 x Antenne
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung