

## OMNITRONIC FAS Taschensender 660-690MHz

Mini-Taschensender für den FAS-TWO Empfänger

Art.-Nr.: 13063454

GTIN: 4026397718584



**Listenpreis: 35.58 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Hohe Störsicherheit und hervorragende Klangqualität durch digitale Übertragung
- Extrem geringe Latenz
- Schnelles Pairing auf Knopfdruck
- Empfänger übernimmt Frequenzeinstellung automatisch
- 2 Kanalbänke mit je 20 einstellbaren Frequenzen verfügbar
- Kleine, leichte Bauform
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5h
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 660 - 690 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Große Auswahl an Mikrofonen erhältlich für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397718584

Gewicht: 0,10 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.04 m

### Technische Daten:

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ:               | Taschensender                                                            |
| Stromversorgung:   | 5V DC 1000 mA                                                            |
| Stromanschluss:    | Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion<br>Batterie/Akku eingebaut |
| Akkutyp:           | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 600 mAh, 2,2 Wh                                   |
| Akku:              | Betriebsdauer bis zu 5h                                                  |
| Anzahl der Kanäle: | 1                                                                        |
| Reichweite:        | Bis zu 30m bei Sichtweite                                                |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzband:        | UHF 660 - 690 MHz                                                            |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW                                                                        |
| Modulation:          | Pi/4 DQPSK                                                                   |
| Frequenzwahl:        | 40<br>In 2 Gruppen<br>Frequenzen automatisch scanbar<br>Frequenzen schaltbar |
| Status LED:          | Power                                                                        |
| Anschlüsse:          | Eingang: Mic/Line über 1 x 3,5 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion    |
| Max. Pegel:          | Eingang: Mono -1,5 dBu, unsym.                                               |
| Material:            | Kunststoff                                                                   |
| Farbe:               | Schwarz                                                                      |
| Maße:                | Länge: 21 cm<br>Breite: 3,05 cm<br>Höhe: 2,9 cm                              |
| Gewicht:             | 0,034 kg                                                                     |

### Lieferumfang:

1 x Sender  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung