

OMNITRONIC FAS Kopfbügelmikrofon für Taschensender

Zubehörmikrofon für den FAS Taschensender

Art.-Nr.: 13063456

GTIN: 4026397718607



Listenpreis: 29.63 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die Kondensatormikrofone sind speziell abgestimmt auf den Taschensender der FAS-Serie. Die breite Auswahl an Modellen ermöglicht den universellen Einsatz des FAS-Funksystems. Dank integrierter Kondensatorkapsel bieten die Mikrofone eine klare Sprachverständlichkeit und hohe Klangqualität.

Features:

- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Sportzentren/Fitnessstudios

Technische Daten:

Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromversorgung:	2-10V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Kabellänge:	1,0 m
Kapseltyp:	Kondensator Maße: Ø 3 mm x 1,5 mm
Richtcharakteristik:	Kugelförmig
Frequenzbereich:	20 - 18000 Hz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718607

Gewicht: 0,15 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.06 m

Geräuschspannungsabstand:	>63 dB
Empfindlichkeit:	-47 dB
Impedanz:	680 Ohm
Anschlüsse:	3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Material:	Metall
Farbe:	Hautfarben
Gewicht:	0,02 kg

Lieferumfang:

1 x Mikrofon
1 x Windschutz
1 x Bedienungsanleitung