

PSSO PXS Mini-Taschensender 640-690 MHz

Kompakter Taschensender mit Akkubetrieb und TFT-Farbdisplay für Empfänger aus der PXS-Serie

Art.-Nr.: 13063514

GTIN: 4026397744057



Features:

- Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender
- Kleine, leichte Bauform
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Reichweite von bis zu 200m bei Sichtweite
- Bis zu 54 Sender in 4 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges TFT Display
- Ladezustandsanzeige
- Akku**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 10h
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397744057
Gewicht: 0,16 kg
Länge: 0.22 m
Breite: 0.09 m
Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion
Frequenzbereich:	30 - 19000 Hz
Reichweite:	Bis zu 200m bei Sichtweite

Frequenzband:	UHF 640 - 690 MHz
Schaltbandbreite:	50 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 54 Sender in 4 Bändern
RF-Ausgangsleistung:	20 mW (LO); 30 mW (HI)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Displayanzeige:	Kanal , Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute
Steuerelemente:	Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Metall
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 15,5 cm
Gewicht:	0,10 kg
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 10h Ladedauer 3h
Batterie:	1 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:

1 x Sender
 1 x Antenne
 1 x Akku
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung