

OMNITRONIC UHF-600 Taschensender 520-554 MHz

Taschensender für Empfänger aus der UHF-600-Serie

Art.-Nr.: 13063609

GTIN: 4026397738766



Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Gain-Pegel 4-stufig einstellbar
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Anmeldefrei in Deutschlang bei professioneller Nutzung
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Extrem geringe Latenz
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Niere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738766

Gewicht: 0,16 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Stromversorgung:	3V DC 155 mA
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Phantomspeisung:	2,48 V DC
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 520 - 554 MHz

Schaltbandbreite:	34 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
RF-Ausgangsleistung:	20 mW (LO); 30 mW (HI)
Latenz:	< 3 ms
Modulation:	FM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Displayanzeige:	Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute , RF-Signalstärke; AF-Audio-Level , Gain
Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low)
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,8 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	0,074 kg
Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromversorgung:	1,5-10V DC
Kabellänge:	1,0 m
Kapseltyp:	Kondensator Maße: Ø 12 mm x 26,5 mm
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	80 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	-53 dB
Impedanz:	600 Ohm
Farbe:	Hautfarben
Gewicht:	0,028 kg

Lieferumfang:

1 x Sender
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Mikrofon