

OMNITRONIC TM-250 Gürtelsender VHF174.100

VHF-Taschensenderset

Art.-Nr.: 13075013

GTIN: 4026397294491



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Set enthält Taschensender und Lavalier-Mikrofon
- Passend zu dem Empfänger VHF-450 mit gleicher Trägerfrequenz
- Betrieb mit VHF-Festfrequenz 174,100 MHz
- On/Off/Mute-Betriebswahlschalter
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Sendeleistung 8,5 mW
- 3,5-mm-Klinke-Schraubverbindung zu Kopfbügel- oder Lavalier-Mikrofon
- Stromversorgung über 9-V-Block (inkl.)
- Anmelde- und gebührenfrei in Deutschland und weiteren EU-Ländern
- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Lizenz frei in Deutschland

Logistic

EAN / GTIN: 4026397294491

Gewicht: 0,27 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz

Frequenzband:	VHF
Trägerfrequenz:	174,100 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,03 %
RF-Ausgangsleistung:	8,5 mW
Modulation:	FM; F3F
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,5 cm Tiefe: 3,2 cm Höhe: 10,7 cm
Gewicht:	0,17 kg

Lieferumfang:
