OMNITRONIC TM-250 Gürtelsender VHF237.700

VHF-Taschensenderset

Art.-Nr.: 13075014

GTIN: 4026397260014



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Set enthält Taschensender und Lavalier-Mikrofon
- Betrieb mit VHF-Festfrequenz 237.700 MHz
- On/Off/Mute-Betriebswahlschalter
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Sendeleistung 8,5 mW
- 3,5-mm-Klinke-Schraubverbindung zu Kopfbügel- oder Lavalier-Mikrofon
- Stromversorgung über 9-V-Block (im Lieferumfang)
- Anmelde- und gebührenpflichtig
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397260014
Gewicht: 0,28 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend
Maße:	Breite: 6,5 cm Tiefe: 3,2 cm Höhe: 10,7 cm
Gewicht:	0,15 kg
Trägerfrequenz:	VHF 237.700 MHz
Modulation:	FM, F3F
Frequenzstabilität:	<±30 ppm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audiobandbreite:	40-15 kHz (±3 dB)
Frequenzhub:	±25 kHz
RF Ausgangsleistung:	8,5 mW
Audio Eingang:	3,5-mm-Klinke

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.