

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Taschensender mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

Art.-Nr.: 13106974

GTIN: 4026397614831



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397614831

Gewicht: 0,17 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW

Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Displaytyp:	LCD Display
Displayanzeige:	Kanal , Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,2 cm Höhe: 10,8 cm
Gewicht:	0,10 kg

Lieferumfang:

1 x Sender
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung