

OMNITRONIC WAMS-08BT Taschensender 863.975MHz

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon

Art.-Nr.: 13106992

GTIN: 4026397530926



Features:

- Taschensender passend für das Verstärkersystem WAMS-08BT
- Betrieb mit 863,975 MHz
- Inkl. Kopfbügelmikrofon
- Sendeleistung 10 mW
- Stummschaltung
- LED-Batterieanzeige
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA), nicht inkl.
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Logistic

EAN / GTIN: 4026397530926

Gewicht: 0,18 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz

Reichweite:	Bis zu 50m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Trägerfrequenz:	863,975 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	F3F
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion schraubbar
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,4 cm Tiefe: 3,6 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,13 kg

Lieferumfang: