

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL sil + Case + Controller

4x PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 8-W-4in1-LED inklusive Flightcase und kompaktem DMX-Controller

Art.-Nr.: 20000412

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Mikrofonempfindlichkeit über Control Board einstellbar
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, Auto Modus, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekte einstellbar über DMX, Master/Slave
- Ausgestattet mit 9 x 8-W-4in1-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- 9 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 4; 8; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere

Logistic

- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
 - Verschleißbar über
 - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
 - <p>EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4
- Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 4 Farben**
- DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
 - Einfache Handhabung
 - 4 Scheinwerfer mit RGBW-LEDs getrennt oder kombiniert steuerbar
 - DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß und Master
 - Verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
 - Manuelle Steuerung über 4 Fader
 - 1 Fader für direkte RGBW-Farbmischung
 - Regelbare Strobe-Funktion
 - Blackout-Funktion
 - 8 integrierte Showprogramme
 - Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
 - Kann bis zu 20 DMX-Kanäle senden
 - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
 - Tischpultgehäuse
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
 - Geräuschloser Betrieb

Technische Daten:

Gewicht:	15,87 kg
----------	----------

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 8; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 17,5 cm

	Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,76 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Innenmaße:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Maße:	Breite: 48,5 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	7,95 kg

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	Ausgabe 20
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	0,86 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

4 x EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie

1 x EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

- 1 x Controller
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Bedienungsanleitung