

OMNITRONIC Set MOM-10BT4 Empfangsmodul + Taschensender + Lavalier-Mikrofon

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofon, Taschensender + Audio-Link-Modul)

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Bis zu 4 Empfangsmodule können optional nachgerüstet werden
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LEDs für Power, Träger- und Audiosignal
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Taschensender mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon

Schwarzes, unauffälliges Krawattenmikrofon

- Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
- Geringes Gewicht
- Richtcharakteristik: Niere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Produktpräsentationen und Vorträge

Technische Daten:

Gewicht:	0,22 kg
----------	---------

OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	12V DC 150 mA
Frequenzbereich:	50 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	-95 dB
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steuerelemente:	Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	0,09 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Displaytyp:	LCD Display

Displayanzeige:	Kanal , Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,2 cm Höhe: 10,8 cm
Gewicht:	0,10 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon

Typ:	Lavaliermikrofon
Stromversorgung:	1,5-10V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol
Kabellänge:	1 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	-37 dB
Max. Schalldruck:	120 dB
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,03 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

1 x Empfänger
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

1 x Sender
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon

1 x Mikrofon