

PSSO Set WISE TWO + 2x BP + 2x Headset 638-668MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger inkl. 2x Taschensender und 2x Kopfbügelmikrofon

Art.-Nr.: 20000779

GTIN: 4026397685541



Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 638 - 668 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's
- <p>PSSO WISE Taschensender 638-668MHz
- **Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender**
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397685541

Gewicht: 3,55 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 638 - 668 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Mehrfarbiges LCD Display
- <p>PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender
- **Kopfbügelmikrofon für den WISE-Taschensender**
- Richtcharakteristik: Kugelförmig

Technische Daten:

Gewicht: 3,21 kg

PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 638-668MHz

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 1500 mA
Gesamtanschlusswert:	8 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon -32 dB bis +4 dB Ausgang: -32 dB bis +4 dB
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 638 - 668 MHz
Diversity:	True-Diversity
Parallelbetrieb:	Max. 26 Sender in 3 Bändern
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	100 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen Frequenzen automatisch scanbar
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Ausgang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: für Kaskadierung über 2 x BNC (W)
Kanäle:	Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke
Schalter:	Low-Cut-Schalter

Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	2,80 kg

PSSO WISE Taschensender 638-668MHz

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3V DC
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB bis +4 dB
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 638 - 668 MHz
RF-Ausgangsleistung:	50 mW; 30 mW; 10 mW
Modulation:	FM
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	Mikrofon über 1 x Mini-XLR (W) 3-pol 5 V
Farbcode:	Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 7 cm Tiefe: 3 cm Höhe: 13 cm
Gewicht:	0,19 kg

PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender

Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromversorgung:	2-10V DC
Kabellänge:	1,5 m
Kapseltyp:	Elektret
Richtcharakteristik:	Kugelförmig
Frequenzbereich:	100 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>58 dB
Empfindlichkeit:	-45 dB
Impedanz:	1 kOhm 1000 Ohm
Anschlüsse:	Mini-XLR (W) 3-pol

Material:	Metall
Farbe:	Hautfarben
Maße:	Durchmesser: Ø 0,35 cm
Gewicht:	0,02 kg

Lieferumfang:

1 x PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 638-668MHz

1 x Empfänger
1 x Externes Netzteil
1 x Netzkabel/Stromkabel
3 x Antenne
2 x BNC Kabel
1 x Klinke Kabel
4 x Fuß
2 x Halter
2 x Windschutz
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

2 x PSSO WISE Taschensender 638-668MHz

1 x Sender
2 x Antenne
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

2 x PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender

1 x Mikrofon
1 x Windschutz
1 x Befestigungsclip