

EUROLITE Set 10x LED PT-100/32 Pixel DMX Tube + DMX Software

10x DMX-steuerbare Pixelröhre mit RGB-Farbmischung inkl. USB-Interface und Art-Net Interface

Art.-Nr.: 20000805

GTIN: 4026397687927



Features:

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 96 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung) > 32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Im 3; 5; 8; 48; 96 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- <p>EUROLITE USB-Interface 2x512 DMX/Artnet inkl. 64x DMX512 Steuersoftware
- **USB-Interface für 2 DMX-Universen und 3 x Lichtsteuersoftware**
- LED PC Control (Architekturbeleuchtung)
- DMX Control (Showlight-Steuerung)
- Pixel Control (Pixelmapping und Videomixing)
- 64 Art-Net-Universen mit jeweils 512 Kanälen über Ethernet
- 32.768 Einzelkanäle oder 10.922 RGB-Pixel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687927

Gewicht: 31,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.40 m

Sperrgut

- Ausgabe in hoher DVI-Auflösung (1024 x 768 Pixel)
- Unterstützt Touchscreen-Steuerung
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- <p>EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2
- Art-Net Interface zur Ausgabe von 8 DMX-Universen auf XLR**
- Parallele DMX-Eingabe ist ebenfalls möglich (1024 Kanäle)
- 8 optisch getrennte XLR-Stecker (3-pol.) für die DMX-Ausgabe
- 2 XLR-Buchsen (3-pol.) für die DMX-Eingabe
- Flexibles Routing der Datensignale
- Benutzerfreundliche Konfiguration direkt am Gerät über 4 Bedientasten und alphanumerische LCD-Anzeige (2 x 16 Zeichen)
- LED-Funktionsanzeige
- Splitterbetrieb möglich
- Kann bis zu 4096 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über Art-Net
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

Technische Daten:

Gewicht:	23,38 kg
----------	----------

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	96 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,25 - 11 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8; 48; 96
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff; Metall

Maße:	Länge: 99,9 cm
	Breite: 5,9 cm
	Höhe: 15,3 cm
Gewicht:	2,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm; 1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm

EUROLITE USB-Interface 2x512 DMX/Artnet inkl. 64x DMX512 Steuersoftware

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
DMX-Ausgang:	2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ Mini-USB (W) Einbauversion
Farbe:	Schwarz
PC connect:	Über USB
Maße:	Breite: 7 cm
	Tiefe: 9 cm
	Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	0,18 kg

EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 4096
DMX-Eingang:	2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Art-Net
Anschlüsse:	2 x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
PC connect:	Über RJ-45 (W) Einbauversion
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau
Maße:	Breite: 48,3 cm
	Tiefe: 17,5 cm
	Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 2,20 kg

Lieferumfang:

10 x EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

1 x Lichteffect
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE USB-Interface 2x512 DMX/Artnet inkl. 64x DMX512 Steuersoftware

1 x Gerät
1 x USB-Kabel

1 x EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel