

## EUROLITE Set DIY PAR-38 Spot + Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Art.-Nr.: 20000828

DIY-Set zum Anschluss an 3-Phasen-Schienensysteme

GTIN: 4026397689297



### Features:

- Hitzeisolierte Feststellschraube
  - Präziser Lichtaustritt
  - Kräftige Kabelzugentlastung
  - Ansteuerbar über plug and play
  - Mit Montagebügel
  - Für PAR 38
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
  - Geräuschloser Betrieb
  - <p>EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz
- Multi-Adapter mit Datenbus-Option**
- Für 3- Phasen Stromschiene, mit Datenbus-Option (Datenbusabgriff mit SELV-Baustein Artikel-Nr. 99-698-0)
  - Mit Schraubklemmen und vernickelten Federkontakten
  - Zugelassen für 6 A induktiv / 6 A ohmsch bei 250 V
  - Mit Schutzleiteranschluss und Phasenwahlschalter. Phasenwahl über Drehkern mit Nullstellung im eingesetzten Zustand.
  - Durch Doppelriegel besserer mechanischer Halt in der Schiene auch bei Einsatz schwerer Strahler
  - Belastbar bis 5 kg, bei Verwendung von Montagenippel 99-066-x bis 10 kg
  - Made in Germany

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397689297

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.21 m

## Technische Daten:

---

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,76 kg |
|----------|---------|

---

### EUROLITE PAR-38 Spot sw

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz                                       |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 85 W                                             |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                  |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F                       |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,9 m                                             |
| Socket/Fassung:                 | E27                                                   |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar                                       |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                                |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                         |
| Bauform:                        | PAR-38                                                |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                               |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                          |
| Material:                       | Aluminium; Metall                                     |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 17,2 cm x 17,2 cm                                     |
| Maße:                           | Länge: 21,5 cm<br>Breite: 19 cm<br>Tiefe: 19 cm       |
| Gewicht:                        | 0,70 kg                                               |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                        |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø12mm                                             |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                          |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø8mm                                              |
| Material:                       | Metall, 1 mm                                          |
| Maße:                           | Länge: 17 cm<br>Breite: 17 cm<br>Durchmesser: Ø 14 cm |
| Gewicht:                        | 0,12 kg                                               |

### EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Spezialsteckverbindung Einbauversion |
| Stromausgang:   | Schraubklemme                                              |
| Gewicht:        | 0,05 kg                                                    |

---

**EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz**

Gewicht: 0,01 kg

---

**Lieferumfang:**

---

**1 x EUROLITE PAR-38 Spot sw**

1 x Scheinwerfer

1 x Filterrahmen

1 x Bedienungsanleitung

**1 x EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz**

1 x Verschraubung