

EUROLITE Set DIY PAR-38 Spot + Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Art.-Nr.: 20000828

DIY-Set zum Anschluss an 3-Phasen-Schienensysteme

GTIN: 4026397689297



Features:

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 38
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz
- **Multi-Adapter mit Datenbus-Option**
- Für 3-Phasen Stromschiene, mit Datenbus-Option (Datenbusabgriff mit SELV-Baustein Artikel-Nr. 99-698-0)
- Mit Schraubklemmen und vernickelten Federkontakten
- Zugelassen für 6 A induktiv / 6 A ohmsch bei 250 V
- Mit Schutzleiteranschluss und Phasenwahlschalter. Phasenwahl über Drehkern mit Nullstellung im eingesetzten Zustand.
- Durch Doppelriegel besserer mechanischer Halt in der Schiene auch bei Einsatz schwerer Strahler
- Belastbar bis 5 kg, bei Verwendung von Montagenippel 99-066-x bis 10 kg
- Made in Germany

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689297

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Gewicht:	0,76 kg
----------	---------

EUROLITE PAR-38 Spot sw

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 85 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05SS-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-38
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium; Metall
Aufnahme im Scheinwerfer:	17,2 cm x 17,2 cm
Maße:	Länge: 21,5 cm Breite: 19 cm Tiefe: 19 cm
Gewicht:	0,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Material:	Metall, 2 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8mm
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Länge: 17 cm Breite: 17 cm Durchmesser: Ø 14 cm
Gewicht:	0,12 kg

EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Spezialsteckverbindung Einbauversion
Stromausgang:	Schraubklemme
Gewicht:	0,05 kg

EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz

Gewicht: 0,01 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE PAR-38 Spot sw

1 x Scheinwerfer

1 x Filterrahmen

1 x Bedienungsanleitung

1 x EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz

1 x Verschraubung