

OMNITRONIC Set WAMS-10BT2 MK2 + 2x Taschensender + 2x Kopfbügelmikrofon

GTIN: 4026397739442



Features:

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System

Mobiles 10"-PA-System mit Akkubetrieb, Audioplayer, Bluetooth und 2 Funkmikrofonen

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 80 Watt Leistung
- 3-Kanal-Power-Mixer
- Hocheffizienter und batterieschonender Biamp-Verstärker mit DSP-Steuerung
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (10")
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- 2 Mono-Eingangskanäle Mic/Line und Hi-Z-Instrument (CH 2) mit Echoeffekt und Feedback-Unterdrückung
- 1 Stereo-Eingangskanal für internen Audioplayer oder externe Line-Signalquellen mit Talkover-Schalter
- UHF-Funkempfänger mit 2 passenden Handmikrofonen
- 1 weiterer Akku kann nachgerüstet werden für bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- Signal-Limiter und Frequenzweiche, DSP-gesteuert
- Gemeinsamer 2-Band-EQ für Bässe und Höhen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739442

Gewicht: 15,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Metallgitter in schwarz
 - Mit Zubehörfach
 - Robuster Tragegriff
 - Trolleyfunktion
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Audioplayer**
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Niere
 - Reichweite von bis zu 30m

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 863MHz

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon

- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 865MHz

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon

- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

Technische Daten:

Gewicht:	13,08 kg
----------	----------

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz Oder 12V DC
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	80 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	96 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	115 dB
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung

Bluetooth:	Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)
Bluetooth GeräteName:	OMNITRONIC
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 20m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler, Talkover
Status LED:	Power, Limit, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: 3-pol XLR
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line-Hi.Z. Schalter über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler 1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch oder Klinke oder Player, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner 1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Drahtlos-PA-System
Tragegriff:	1 Stück
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 31 cm Breite: 36 cm Höhe: 56 cm
Gewicht:	12,90 kg
Stromversorgung:	3V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 4 cm
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 863MHz

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	863 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Anschlüsse:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	0,09 kg
Kapseltyp:	Kondensator

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 865MHz

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	865 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Anschlüsse:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	0,09 kg
Kapseltyp:	Kondensator

Lieferumfang:**1 x OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System**

2 x Mikrofon
2 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Batterie
1 x Kompakt-Box
1 x Konformitätserklärung
1 x Akku
1 x Fernbedienung
2 x Antenne

1 x OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 863MHz

1 x Sender
1 x Mikrofon
1 x Bedienungsanleitung

1 x OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 865MHz

1 x Bedienungsanleitung
1 x Mikrofon
1 x Sender