

## OMNITRONIC Set MOM-10BT4 PA-System + CD-Player + DAD

Art.-Nr.: 20001072

GTIN: 4026397752618



**Listenpreis: 1188.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397752618

Gewicht: 27,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

Mobiles PA-System mit Akku-Betrieb und unterschiedlichen Ausstattungsmodulen

- Drahtloses PA-System mit modularem Aufbau für optionale Funk- und Playermodule
- Drahtloser Audio-Link-Betrieb mehrerer MOM-10BT4-Systeme für größere Veranstaltungen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Mono-Betrieb mit mehreren Systemen oder Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
- 3 Erweiterungsschächte für den Einbau von Funkempfängern
- 1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines Audio-Link-Moduls
- 1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines CD-/MP3-Players mit SD-Slot und USB-Port
- Mikrofon-Eingänge mit regelbarem Halleffekt
- Line-Eingang (XLR und Cinch), umschaltbar stereo/mono
- Mikrofon-Eingänge, Line-Eingang und Bluetooth-Schnittstelle mit getrennten Lautstärkereglern
- Mixersektion mit gemeinsamem Masterregler und 2-fach-Klangregelung
- Stereo-/Mono-Umschalter für die Ausgabe des Mastersignals im Audio-Link-Betrieb
- Zusätzlicher XLR-Ausgang zum Verlinken mehrerer Systeme per Kabel
- Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion - ideal für Moderationen
- Ergonomisches Design
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Unterstützte Codecs: AAC, SBC

- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Trolleyfunktion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge

#### **Akku**

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8h

#### **ACCESSORY Akku 12V/7000mAh**

Wartungsfreier Bleigel-Akku

- Hohe Energiedichte
- Lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

#### **OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD**

CD-/MP3-Player-Einbaumodul mit SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Slot-in-Laufwerk
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

#### **OMNITRONIC DAD Empfangsmodul**

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofon, Taschensender + Audio-Link-Modul)

- Zum Einbau in das DAD-4RX 4-Kanal-Empfängergehäuse
- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Zum Aufbau von Audio-Funkstrecken mit dem DAD-Sendemodul und weiteren Komponenten
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

#### **OMNITRONIC DAD Funkmikrofon**

Dynamisches Handmikrofon mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Batteriestatusanzeige
- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

#### **OMNITRONIC DAD Taschensender**

Taschensender mit Lavaliermikrofon

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

#### **Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere

### OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

Sendemodul zur Audioübertragung an DAD-Empfangsmodule

- Zum Einbau in das DAD-4RX 4-Kanal-Empfängergehäuse
- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Drahtlose Übertragung des Audiosignals an DAD-Empfangsmodule
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LED-Anzeige für ausgewählten Kanal
- Abnehmbare Stabantenne
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 22,28 kg |
|----------|----------|

### OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

|                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:      | 230 V AC, 50 Hz<br>Oder<br>12V DC                                                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:  | Max. 100 W                                                                                                                                                                                         |
| Ausgangsleistung:     | Max. 160 W<br>80 W RMS                                                                                                                                                                             |
| Stromanschluss:       | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br><br>Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)                                  |
| Frequenzbereich:      | 50 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Klirrfaktor:          | <1 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                     |
| Ansteuerung:          | Bluetooth                                                                                                                                                                                          |
| Bluetooth:            | Version: 4,0<br>Profil: A2DP                                                                                                                                                                       |
| Bluetooth Gerätename: | OMNITRONIC                                                                                                                                                                                         |
| Unterstützte Codecs:  | AAC, SBC                                                                                                                                                                                           |
| Frequenzband:         | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                            |
| Aufnahmesystem:       | Flansch: Ø 35mm                                                                                                                                                                                    |
| Schaltung:            | Class D                                                                                                                                                                                            |
| Status LED:           | Ladezustandsanzeige, Pairing                                                                                                                                                                       |
| Anschlüsse:           | Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm<br>Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang:       | 2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE),<br>Kanalregelung über Drehregler<br><br>1 x Mono + Stereo über XLR oder Cinch,<br>Kanalregelung über Drehregler                                            |

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Lautsprecher:    | 1 x 10" Tieftöner<br>1" Hochtöner                  |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box                                        |
| Bauart:          | Bassreflex                                         |
| Tragegriff:      | 1 Stück                                            |
| Transporthilfe:  | Trolleyfunktion                                    |
| Material:        | Kunststoff                                         |
| Farbe:           | Schwarz                                            |
| Maße:            | Breite: 33,5 cm<br>Tiefe: 37,5 cm<br>Höhe: 53,5 cm |
| Gewicht:         | 15,75 kg                                           |
| Akkutyp:         | 2 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh                     |
| Akku:            | Betriebsdauer bis zu 8h<br>Ladedauer 5h            |

#### **ACCESSORY Akku 12V/7000mAh**

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Akkutyp:    | 1 x Blei 12 V, 7000 mAh,                        |
| Anschlüsse: | 6,3mm Flachstecker                              |
| Maße:       | Breite: 16,1 cm<br>Tiefe: 6,5 cm<br>Höhe: 10 cm |
| Gewicht:    | 2,33 kg                                         |

#### **OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD**

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Ansteuerung:              | IR-Fernbedienung                                     |
| Audioplayer:              | USB + SD + CD-Player                                 |
| CD-Laufwerk:              | Einschub-Einzellaufwerk                              |
| Musikformat:              | CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3; WMA, WAV                |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)              |
| Maße:                     | Breite: 16 cm<br>Tiefe: 16,5 cm<br>Höhe: 6,8 cm      |
| Gewicht:                  | 0,97 kg                                              |
| Stromversorgung:          | 12V DC 1000 mA                                       |
| Stromanschluss:           | Festes Stromanschlusskabel mit Spezialstecker        |
| Batterie:                 | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

#### **OMNITRONIC DAD Empfangsmodul**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ:               | Empfänger     |
| Stromversorgung:   | 12V DC 170 mA |
| Anzahl der Kanäle: | 1             |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:          | 40 - 18000 Hz                                            |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB                                                   |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz                                         |
| Empfindlichkeit:          | -95 dB                                                   |
| Reichweite:               | Bis zu 30m bei Sichtweite                                |
| Frequenzband:             | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                     |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,001 %                                                |
| Frequenzwahl:             | 16 Frequenzen schaltbar                                  |
| Steuerelemente:           | Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler, Squelch-Schalter |
| Status LED:               | Power, Signal, Pegelanzeige                              |
| Farbe:                    | Schwarz                                                  |
| Maße:                     | Breite: 7,1 cm<br>Tiefe: 13,9 cm<br>Höhe: 3 cm           |
| Gewicht:                  | 0,09 kg                                                  |

#### OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Typ:                 | Handsender                              |
| Stromversorgung:     | 3V DC                                   |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                           |
| Kapseltyp:           | Dynamisch                               |
| Richtcharakteristik: | Niere                                   |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                           |
| Reichweite:          | Bis zu 30m bei Sichtweite               |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz    |
| Frequenzstabilität:  | ± 0,001 %                               |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW                                   |
| Frequenzwahl:        | 16 Frequenzen schaltbar                 |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                   |
| Material:            | Kunststoff                              |
| Farbe:               | Schwarz                                 |
| Maße:                | Länge: 26,5 cm<br>Durchmesser: Ø 4,9 cm |
| Gewicht:             | 0,18 kg                                 |

#### OMNITRONIC DAD Taschensender

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ:             | Taschensender          |
| Stromversorgung: | 3V DC<br>Oder<br>5V DC |
| Stromanschluss:  | Batterie/Akku          |

Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion  
Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss  
(mitgeliefert)

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                                                                                |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                                                                                                                          |
| Reichweite:          | Bis zu 30m bei Sichtweite                                                                                                              |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                                                                   |
| Frequenzstabilität:  | ± 0,01 %                                                                                                                               |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW                                                                                                                                  |
| Frequenzwahl:        | 16 Frequenzen schaltbar                                                                                                                |
| Steuerelemente:      | Lautstärkeregler, Frequenzwahlschalter                                                                                                 |
| Anschlüsse:          | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br><br>Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion |
| Schalter:            | Ein/Aus-Schalter                                                                                                                       |
| Material:            | Kunststoff                                                                                                                             |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                                                                |
| Maße:                | Breite: 6,7 cm<br>Tiefe: 2,3 cm<br>Höhe: 11 cm                                                                                         |
| Gewicht:             | 0,12 kg                                                                                                                                |
| Typ:                 | Lavaliermikrofon                                                                                                                       |
| Stromversorgung:     | 1,5-10V DC                                                                                                                             |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol                                                                                               |
| Kabellänge:          | 1 m                                                                                                                                    |
| Kapseltyp:           | Kondensator                                                                                                                            |
| Richtcharakteristik: | Niere                                                                                                                                  |
| Empfindlichkeit:     | -37 dB                                                                                                                                 |
| Material:            | Metall                                                                                                                                 |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                                                                |
| Gewicht:             | 0,018 kg                                                                                                                               |
| Aufbau Kabel:        | Stromkabel                                                                                                                             |
| Kabellänge:          | 0,8 m                                                                                                                                  |
| Anschluss A:         | 1 x USB, Typ A                                                                                                                         |
| Anschluss B:         | 1 x USB C (M)                                                                                                                          |

#### OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Typ:                 | Sender                               |
| Stromversorgung:     | 12V DC 150 mA                        |
| Anzahl der Kanäle:   | 1                                    |
| Reichweite:          | Bis zu 30m bei Sichtweite            |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Frequenzstabilität:  | ± 0,001 %                            |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW                                |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Frequenzwahl:   | 16 Frequenzen schaltbar                        |
| Steuerelemente: | Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler         |
| Status LED:     | Power, Signal                                  |
| Anschlüsse:     | Antenne über 1 x BNC (W)                       |
| Farbe:          | Schwarz                                        |
| Maße:           | Breite: 7,1 cm<br>Tiefe: 13,9 cm<br>Höhe: 3 cm |
| Gewicht:        | 0,11 kg                                        |

## Lieferumfang:

### 1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

1 x Kompakt-Box  
1 x Antenne  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

### 1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

1 x Gerät  
4 x Schrauben  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung

### 2 x OMNITRONIC DAD Empfangsmodul

1 x Empfänger  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

### 2 x OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

1 x Sender  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Schraubendreher

### 2 x OMNITRONIC DAD Taschensender

1 x Sender  
1 x Mikrofon  
1 x USB-Kabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

### 1 x OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

1 x Sender  
1 x Antenne  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung