

EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

5-Kanal-LED-Funkcontroller mit Fernbedienung für RGB und Dualweiß

Art.-Nr.: 50531150

GTIN: 4026397674897



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bedienerfreundlicher LED-Funkcontroller für 4 Zonen (5 x 4A) und Fernbedienung
 - Steuert einfarbige und mehrfarbige (CW+WW, RGB, RGBW) LED-Streifen (12-24V) ganz nach Wunsch
 - Mehrere Controller dank innovativer Funktechnologie synchron und asynchron einfach und komfortabel mit nur einer Fernbedienung steuerbar
 - Synchrone Farbläufe auch über Stunden hinweg bei mehreren Controllern mit unterschiedlichen LED-Typen
 - Hervorragende Signalübertragung mit 2,4 GHz - kein Unterschied zu einem verkabelten System wahrnehmbar
 - Alle Controller vernetzen sich untereinander und ermöglichen hohe Reichweiten
 - Kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Controller erforderlich
 - Beliebig viele Controller in 4 Zonen einsetzbar
 - Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
 - Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
 - Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
 - 9 integrierte Showprogramme
- Fernbedienung**
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
 - Reichweite von bis zu 20m

Logistic

EAN / GTIN: 4026397674897

Gewicht: 0,24 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.08 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 12/24V DC

Gesamtanschlusswert: Max. 480 W 24 V DC

	Max. 240 W 12 V DC 96 W 24 V DC je Kanal 48 W 12 V DC je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 4 x 5 A je Kanal
Stromanschluss:	Über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 4,6 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	0,1 kg
Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung
Reichweite:	Bis zu 20m
Maße:	Länge: 14,8 cm Breite: 4 cm Höhe: 1,9 cm
Gewicht:	0,07 kg

Lieferumfang:

1 x Controller
 1 x Fernbedienung
 1 x Bedienungsanleitung
 2 x Batterie
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Halter
 4 x Schrauben