

EUROLITE LED PC-Control 512

Lichtsteuersoftware mit USB-Interface zur Erstellung professioneller Shows

Art.-Nr.: 51860150

GTIN: 4026397420029



Beschreibung:

Die LED PC-Control ist die ideale DMX Software für alle Architekturanwendungen bzw. kleine oder mittlere Anwendungen. Sie managet alle Geräte mit LEDs und kann alle anderen DMX-Geräte kontrollieren.

Diese Software ist die benutzerfreundlichste und kostengünstigste Lösung zur DMX Kontrolle.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397420029

Gewicht: 0,32 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Grafisches und benutzerfreundliches Live-Fenster für Touchscreens und Smartphones
- Lösen Sie Szenen und Programme bequem mit Ihrem Smartphone per WLAN aus oder stellen Sie latenzfrei RGB-Farben für Ihre RGB-Lichteffekte ein u. v. m.
- Automatischer Programmgenerator mit Pan/Tilt und RGB-Effekten
- Grafischer Patch-Editor
- Schneller Editor für Geräteprofile mit einer 3000 Geräte umfassenden Library
- Fortschrittlicher Matrix-Editor um alle LED Konfigurationen zu ermöglichen
- Mehrere Menüsprachen (u. a. Französisch, Englisch, Deutsch)
- Volles RGB-(W/A)-Farb- und Dimmer-Management und -Rendering
- Grafische 2D-Ausgabe der Geräte
- Farben, Dimmer, Geschwindigkeit, Black Out und Pausen können im Livemodus gesteuert werden
- Fade-in-Zeit zwischen Programmen und Szenen
- Mehrere Programm-Auslöser
- Frei konfigurierbare DMX-Refreshrate für eine perfekte DMX-Stabilität und volle Kompatibilität mit allen elektronischen Geräten (Mab, Break, Delay, Frequenz 1 bis 45 Hz)
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Montageflansch
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; SmartBoard DMX App

- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit LED PC-Control 512
- Kompatibel mit Win XP, Win Vista, Win 7, OS X 10,3 oder besser
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	1 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; SmartBoard DMX App
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ Mini-USB (W) Einbauversion
Farbe:	Schwarz
PC connect:	LED PC-Control 512 über USB
Maße:	Breite: 7 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	0,22 kg
Betriebssystem:	Win XP, Win Vista, Win 7, OS X 10,3 oder besser

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Externes Netzteil
 1 x USB-Kabel
 1 x CD
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie