

EUROLITE FD-6+1 DMX Dimmer Panel

Einfacher DMX-Controller für 6 Kanäle mit Master-Regler

Art.-Nr.: 70063802

GTIN: 4026397568035



Features:

- Einfacher DMX-Controller zur bequemen Ansteuerung von Lichteffektgeräten mit DMX512-Schnittstelle (z. B. Scheinwerfer und Dimmer)
- 6 Kanalfader zur Einstellung des DMX-Werts
- 1 Masterfader
- Kompaktes Design
- Kann bis zu 6 DMX-Kanäle senden
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397568035

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC
Gesamtanschlusswert:	1,8 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) Batterie/Akku möglich

Batterie:	1 x 9,0 V E-Block (nicht im Lieferumfang)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 6
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	0,96 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Controller
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil