EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

Art.-Nr.: 70064502

GTIN: 4026397392289











Beschreibung:

Beim EUROLITE DMX LED Operator 2 handelt es sich um einen DMX-Controller, der speziell für die EUROLITE LED-Scheinwerfer und -Effekte mit 6 DMX-Kanälen entwickelt wurde.
Der Controller verfügt über vorprogrammierte Presets und Farben, die sich einfach auf Knopfdruck hervorrufen lassen. Sparen Sie sich die aufwändige Programmierung der einzelnen DMX-Kanäle, um genau diese oder jene Farbe darzustellen.
Außerdem lässt sich eine Nebelmaschine mit zwei DMX-Kanälen per Knopfdruck ansteuern.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397392289
Gewicht: 1,34 kg
Länge: 0.36 m
Breite: 0.21 m
Höhe: 0.11 m

Features:

- 8 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung spezieller LED-Spots (RGBA und RGBW) genutzt werden können
- Select-Color Modus, um einzelne Farben auszuwählen
- Interne Programme
- Auto Modus zum Durchlaufen aller Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Pause Funktion
- Black-Out-Funktion
- Kontroll LEDs zeigen den aktuellen Bedienungs-Modus an
- Program Select-Fader zur Einstellung der internen Programme
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zusätzliche Nebelmaschinentaste zum direkten Ansteuern einer DMX-Nebelmaschine (CH-7/8)
- Zur stehenden Montage vorgesehen; optionaler Einbau möglich
- Passend für 254-mm-Racks (10") mit 4 Höheneinheiten
- Spannungsversorgung über beiliegendes 12 V DC Netzteil
- Kann bis zu 8 DMX-Kanäle senden

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Tischpultgehäuse

Technische Daten:

Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	4,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 8
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 26,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	1,12 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz,
	über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.