

## OMNITRONIC CPE-60P ELA-Mischverstärker

ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung und Bluetooth, 60 W RMS

Art.-Nr.: 80709606

GTIN: 4026397683134



### Features:

- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- FM-Tuner mit Auto Scan
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung und Priority-Funktion
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangssignal
- 4-fache LED-Pegelanzeige
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- 2 HE
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397683134

Gewicht: 3,57 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|                  | Oder            |
|                  | 24V             |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gesamtanschlusswert: | 120 W |
|----------------------|-------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsleistung: | 60 W RMS                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stromanschluss:   | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                |
| Impedanz:         | 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA<br>Technik 70V                                                                                                                                                                                          |
| Ansteuerung:      | Bluetooth; IR-Fernbedienung                                                                                                                                                                                                                         |
| Audioplayer:      | USB + SD + Bluetooth + FM Radio                                                                                                                                                                                                                     |
| Schaltung:        | Class D                                                                                                                                                                                                                                             |
| Displaytyp:       | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzschaltung:  | Überlast; Kurzschluss; Limiter; Überhitzung                                                                                                                                                                                                         |
| Anschlüsse:       | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,774 V<br>Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Equalizer:        | Master: 1 x Regler 2-Band                                                                                                                                                                                                                           |
| Musikformat:      | MP3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gehäusebauform:   | 2 HE<br>Tischpultgehäuse                                                                                                                                                                                                                            |
| Maße:             | Breite: 30,3 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 9,1 cm                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht:          | 3,28 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Batterie:         | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                                                                                                                                             |

## Lieferumfang:

1 x Verstärker  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Antenne  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie