

OMNITRONIC CPZ-60P ELA-Mischverstärker

Art.-Nr.: 80709703

4-Zonen-ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung und Bluetooth, schaltbare Zonen, 60 W RMS



Listenpreis: 189.21 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 4 ELA-Zonenausgänge, separat schaltbar auf der Frontplatte
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- FM-Tuner mit Auto Scan
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung, Priority-Funktion und Echo-Effekt
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Sirene und Gong, regelbar
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangssignal
- 5-stellige LED-Pegelanzeige
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- 2 HE
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683196

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Oder
24V

Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	60 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Impedanz:	ELA Technik 100V; ELA Technik 70V; 4-16 Ohm
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + FM Radio
Zonen-Ausgang:	4 schaltbare Zonen
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Überlast; Kurzschluss; Limiter; Überhitzung
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,774 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Musikformat:	MP3
Gehäusebauform:	2 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 30,3 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 9,1 cm
Gewicht:	3,60 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Verstärker
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Antenne
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie