

## OMNITRONIC MAVZ-120.6P ELA-Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mischverstärker mit Audioplayer und IR-Fernbedienung, regelbare Zonen, 120 W RMS

Art.-Nr.: 80709788

GTIN: 4026397703627



**Listenpreis: 415.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Komfortable Ansteuerung für ELA-Lautsprecher über 6-Zonen-Technik
- 6 ELA-Zonenausgänge (100 V) jeweils mit 5-stufigem Lautstärkesteller
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Ordnernavigation, Wiederholfunktionen und Zufallswiedergabe
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung und Priority-Funktion
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangssignal
- 5-stellige LED-Pegelanzeige
- Gong, schaltbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397703627

Gewicht: 7,10 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.18 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 240 W

|                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausgangsleistung:         | 120 W RMS                                                                                                                                                                                                                 |
| Stromanschluss:           | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                                                                                                                                                                       |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                  |
| Frequenzbereich:          | 50 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Geräuschspannungsabstand: | >75 dB Mikrofon<br>>85 dB Line                                                                                                                                                                                            |
| Klirrfaktor:              | <0,5 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                          |
| Kühlung:                  | Lüfter                                                                                                                                                                                                                    |
| Impedanz:                 | ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V                                                                                                                                                                               |
| Ansteuerung:              | IR-Fernbedienung; Bluetooth                                                                                                                                                                                               |
| Bluetooth Gerätename:     | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                 |
| Audioplayer:              | USB + SD + Bluetooth                                                                                                                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz                                                                                                                                                                                                                   |
| Zonen-Ausgang:            | 6 regelbare Zonen                                                                                                                                                                                                         |
| Schaltung:                | Class AB                                                                                                                                                                                                                  |
| Displaytyp:               | LCD Display                                                                                                                                                                                                               |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, Audioplayer                                                                                                                                        |
| Schutzschaltung:          | Strombegrenzung; Kurzschluss;<br>Einschaltverzögerung; Einschaltverzögerung;<br>Überspannung; Kurzschluss                                                                                                                 |
| Status LED:               | Power, Fault, Pegelanzeige                                                                                                                                                                                                |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch 0,3 V<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Equalizer:                | Master: 1 x Regler 2-Band Mono                                                                                                                                                                                            |
| Musikformat:              | MP3                                                                                                                                                                                                                       |
| Dateianzahl:              | Max. 999                                                                                                                                                                                                                  |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)                                                                                                                                                                                   |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                                                                             |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 32 cm<br>Höhe: 9,2 cm                                                                                                                                                                           |
| Gewicht:                  | 5,70 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Batterie:                 | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                                                                                                                                                                      |

## Lieferumfang:

1 x Verstärker  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 2 x Halter  
 4 x Schrauben  
 1 x Bedienungsanleitung