



Features:

ANTARI M-5 Stage Fogger mit Controller

1500 Watt starke Nebelmaschine mit DMX

- Kontinuierlicher Ausstoß
- Stabiles Metallgehäuse
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge, Dauernebel, manuelle Auslösung
- Ausstoßweite: Ca. 8 m
- Große Tankkapazität
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase M-5/M-8 Antari

Truhen-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert
- Schaumstoffgepolsterter Deckel
- Innenraum mit schwarzem Filzbezug
- 3 verchromte Feststellscharniere
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, große Stahlkugelecken (verchromt)

Logistic

- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 30,70 kg

ANTARI M-5 Stage Fogger mit Controller

| | |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1500 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufwärmzeit: | Ca. 8 min |
| Ausstoßweite: | Ca. 8 m |
| Tankinhalt: | 10 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank |
| Fluidverbrauch: | Ca. 111 ml/min |
| DMX-Kanäle: | 1 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Heizelement: | 1360 W |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 32,5 cm Tiefe: 67,5 cm Höhe: 28 cm |
| Gewicht: | 17,90 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |

ROADINGER Flightcase M-5/M-8 Antari

| | |
|-----------------|--|
| Fachmaße: | 78 cm x 40 cm x 28 cm |
| Materialstärke: | 7 mm |
| Maße: | Breite: 82 cm Tiefe: 44 cm Höhe: 36 cm |
| Gewicht: | 12,80 kg |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Wandstärke: | 7 mm |
| Außenmaße (B x T x H): | 820 x 440 x 360 mm |
| Innenmaße gesamt: | |
| Einbaubreite: | 780 mm |
| Einbauhöhe: | 280 mm |
| Einbautiefe: | 405 mm |
| Außenmaß der Ecken: | 58 mm |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Behälter
- 1 x Filter