

OMNITRONIC EP-220NET Vorverstärker mit Internetradio, DAB+ und Bluetooth

19"-Vorverstärker mit Internetradio, DAB+, Bluetooth und IR-Fernbedienung

Art-Nr.: 10007079

GTIN: 4026397695359



Features:

- Internetradio mit DAB+/FM-Tuner, Bluetooth und UPnP/DLNA-Unterstützung
- Vielfältige Streaming-Möglichkeiten via WLAN, LAN-Buchse und Bluetooth
- 2" großes TFT-Farbdisplay, einfache Jogdial-Bedienung, Equalizereinstellungen, Sleep-Timer und Wecker-Funktion
- Zugriff auf tausende Radiostationen und Podcasts weltweit
- Sendersuche nach Genre, Sendername, Standort
- 4 Stereo-Line-Eingänge (Cinch) auf der Rückseite
- 3,5-mm-AUX-Eingang auf der Frontseite
- 1 Kombi-Mikrofon-Eingang auf der Frontseite mit Reglern für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Audio-Quellen-Umschalter
- Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- 3 Stereo-Master-Ausgänge
- Digitale und analoge Audio-Ausgänge (Toslink, Koaxial, Cinch)
- Ansteuerbar über WLAN; IR-Fernbedienung
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Mehrfarbiges TFT Display
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695359

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 6 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
WLAN:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n Sicherheitsprotokolle: WEP/WPA/WPA2
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100 Mbit/s
Impedanz:	Eingang: 10 kOhm , unsym. Eingang: 20 kOhm , sym.
Ansteuerung:	WLAN; IR-Fernbedienung
Bluetooth:	Version: 4,2 + EDR
Bluetooth Gerätename:	EP-220NET
Audioplayer:	FM-Tuner + Internetradio + BT + DAB+
Frequenzband:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Tuner-Empfangsfrequenz:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler, Klangregelung, Menü; Navigationstasten, Encoder
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Netzwerkanschluss über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion Eingang: Antenne über 1 x Belling-Lee (W) einbauversion Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: optisch über 1 x Toslink Ausgang: Koaxial (S/PDIF) über 1 x Cinch (W) Einbauversion
Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ Master-Ausgang: Stereo, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Quellen- Umschalter
Musikformat:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Max. Pegel:	Eingang: Line +20 dBu Ausgang: +22 dBu
Material:	Metall

Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	2,20 kg
Stromversorgung:	3V
Batterie:	2 x Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
2 x Antenne
1 x Cinchkabel
4 x Fuß
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung