

# OMNITRONIC EM-550B MK2 Entertainment-Mixer

Multifunktionaler 5+2-Kanal-Installationsmischer, Schwarz

Art.-Nr.: 10007103

GTIN: 4026397714333



## Features:

- 5 Eingangskanäle mit versenktem Vorverstärkungsregler (Gain) auf der Geräterückseite, Signal-LED und leichtgängigem Kanalfader
- Vorhören der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- 2 regelbare Masterausgänge mit 3-Band-EQ und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Clubs/Tanzschulen

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397714333

Gewicht: 3,46 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.18 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	9 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>65 dB Line/Phono
Klirrfaktor:	Line/Phono <0,02 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon 52 dB Line 19 dB

	Phono 54 dB
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Netzschalter, regelbarer Talkover, Quellen-Umschalter
Status LED:	Signal, Masterpegelanzeige, Peak, Kanalquelle; CUE, Talkover, ON AIR, Routing
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofön über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 9 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Ausgang: Booth über Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 2 x Stereo-Cinch
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter Eingangskanal: 3 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Gainregler, Quellen-Umschalter, CUE-Schalter Mikrofonkanal: 2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ, ON AIR Schalter, Talkover Schalter Master-Ausgang: 2 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ Rec. Ausgang: 2 x Stereo über Cinch, NO-MIC Schalter Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Split-Funktion Booth-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 14,8 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	3,10 kg

## Lieferumfang:

- 1 x Mixer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Cinchkabel