

## OMNITRONIC MRS-1002USB Recording-Mixer

Kompaktes Audio-Mischpult mit 10 Eingängen und USB-Schnittstelle

Art.-Nr.: 10040271

GTIN: 4026397513882



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- Full-Duplex-USB-Port für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe
- 2 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-fach-EQ und Pan-Regler
- 4 Stereo-Eingangskanäle mit 3-fach-EQ und Balance-Regler
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48 V Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- Präzise 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Tischpultgehäuse

#### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Mixer, 1 x USB-Kabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397513882

Gewicht: 2,23 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz  
17 V

Gesamtanschlusswert: 27,00 W

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>74 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Steuerelemente:	Phantomspeisungsschalter
Status LED:	Power, Clip, Masterpegelanzeige, Phantomspeisung
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR Eingang: Mikrofon über 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 4 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Stereo über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x USB B (W) Einbauversion Eingang: AUX Returns über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Master über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Control Room über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: AUX sends über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz, 1 Send/AUX, Gainregler, Panoramaregler  Eingangskanal: 2 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz, 1 Send/AUX, Balancedrehregler  Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch, Routing Master-Bus-Schalter  Master-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler  Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 18,9 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 7,2 cm
Gewicht:	2,02 kg