

OMNITRONIC RM-1422FXA USB Rack-Power-Mixer

19"-Powered Mixer, 2 x 400 W, mit 12 Kanälen, DSP-Effekteinheit und MP3-Player

Art.-Nr.: 10040302

GTIN: 4026397683233



Listenpreis: 403.41 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Audio-Mischpult und Digital-Verstärker im 19"-Gehäuse
- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- 24-Bit-DSP-Effekteinheit mit 16 unterschiedlichen Effekten wie Reverb, Echo und Flanger
- 8 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 2-fach-EQ, Pan-Regler und Kanalfader
- 2 Stereo-Eingangskanäle mit 2-fach-EQ, Balance-Regler und Kanalfader
- 8 Kanal-Inserts
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
- 2 Aux-Send-Ausgänge
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48 V Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- MP3-Player mit Bluetooth, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, LCD-Anzeige und IR-Fernbedienung
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683233

Gewicht: 7,65 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 115 W 1/8 Power

Schutzklasse: SK I

Ausgangsleistung:	2 x 250 W RMS (8 Ohm) 2 x 400 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:	Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>89 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Equalizer:	Kanal: 2 x Regler 2-Band Stereo Kanal: 8 x Regler 2-Band Mono
Anschlüsse:	Eingang: 8 x Mikrofon über 3-pol XLR Eingang: 12 x Line über 6,3 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion Eingang: 1 x Line über Stereo-Cinch Eingang: 2 x AUX über 6,3 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: 2 x AUX über 6,3 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: 1 x Rec. über Stereo-Cinch Ausgang: 2 x Master über 3-pol XLR Ausgang: 2 x Lautsprecher über Speaker- Einbaubuchse (W)
Kanäle Eingang:	2 x Stereo über Klinke 8 x Mono über XLR oder Klinke
USB-Anschluss:	Typ A
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 13,35 cm
Gewicht:	6,60 kg