

## OMNITRONIC LH-061 PRO Duale DI-Box passiv

Passive 2-Kanal-DI-Box/Splitter, Schwarz

Art.-Nr.: 10355061

GTIN: 4026397541762



**Listenpreis: 59.38 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 2 hochohmige Signaleingänge über zwei 6,3-mm-Klinke-Buchsen
- 2 niederohmige XLR-Ausgänge
- Wandelt 2 separate unsymmetrische Line-Signale (z. B. CD-Player, Instrumente) in 2 symmetrische XLR-Ausgangssignale, zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

#### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Gerät

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397541762

Gewicht: 0,66 kg

Länge: 0,14 m

Breite: 0,12 m

Höhe: 0,07 m

### Technische Daten:

Frequenzbereich:	15 - 30000 Hz
Impedanz:	Eingang: 50 kOhm Ausgang: 600 Ohm
Eingangsdämpfung:	0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter
Anschlüsse:	Eingang: 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR

Link: 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono)  
Einbauversion

---

Max. Pegel: Ausgang: +6 dBu

---

Farbe: Schwarz

---

Maße: Breite: 13,3 cm  
Tiefe: 11,5 cm  
Höhe: 5,4 cm

---

Gewicht: 0,61 kg

---