

## INTUSONIC VLA42 Lautstärkereger 4-IN-1 fernbedienbar

Flexibler Lautstärkereger für 4 Eingangsquellen, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 12604178

GTIN: 5060502923264



### Beschreibung:

Der INTUPAK VLA42 ergänzt Audiosystemen um Funktionen, die Installateure oft vermissen. Das Gerät schaltet zwischen 4 Quellen um und passt die Gesamtlautstärke an - nicht nur über seine integrierten Bedienelemente, sondern auch über das optionale Wandbedienfeld VRE-11 oder die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung. Einer der 4 Eingänge verfügt über einen Ultra-High-CMRR-Schaltkreis, der für lange Kabelstrecken ausgelegt ist. Damit ist das Gerät ideal geeignet, wenn ein Audiosignal aus großer Entfernung genauso gut empfangen werden soll wie lokale Signale. Durch den mitgelieferten IR-Sensor-Erweiterungsanschluss und den digitalen RS485-Steueranschluss kann das Gerät sowohl in Reichweite des Bedieners platziert als auch in einer abgehängten Decke oder ähnlichem versteckt werden. In Kombination mit dem optionalen VRE-11-Wandpanel steht am Panel ein zusätzlicher lokaler Audioeingang zur Verfügung.

### Features:

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 12 W

### Logistic

EAN / GTIN: 5060502923264

Gewicht: 1,32 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,27 m

Höhe: 0,08 m

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Geräuschspannungsabstand: | >85 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,05 % bei 1 kHz  |
| Impedanz:                 | Eingang: 12,5 kOhm   |
| Ansteuerung:              | IR-Fernbedienung   |
| Übersprechdämpfung:       | >73 dB   |
| Max. Pegel:               | Eingang: +17,8 dBu   |
| Farbe:                    | Schwarz  |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE  |
| Maße:                     | Breite: 16,5 cm<br>Tiefe: 14,6 cm<br>Höhe: 5,2 cm  |
| Gewicht:                  | 1,07 kg  |

### Lieferumfang:

- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 4 x Schraubsteckklemme
- 1 x Stecker
- 1 x Gerät
- 6 x Winkel
- 1 x Adapter
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie