

RELACART UH-1 UHF-Handmikrofon für WAM-402

Mikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender für WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055228

GTIN: 4026397650655



Listenpreis: 172.55 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- OLED-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Richtcharakteristik: Niere
- Hat eine Reichweite von bis zu 60m

Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konfirmitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650655

Gewicht: 0,45 kg

Länge: 0,29 m

Breite: 0,12 m

Höhe: 0,07 m

Technische Daten:

Typ:	Handsender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low), Sendeleistungsschalter (high-low)
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Modulation:	FM
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Reichweite:	60 m
Schaltbandbreite:	11 MHz
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 5,6 cm
Gewicht:	310 g