

## OMNITRONIC TM-115 Taschensender

Kompakter Multifrequenz-Taschensender

Art.-Nr.: 13055500

GTIN: 4026397121629



### Features:

- Integrierter Multifrequenzsender mit UHF-PLL-Technik
- Überträgt die Signale an Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (800,100-813,00 MHz) mit 16 schaltbaren Frequenzen
- Umschaltung Mic/Line für den Einsatz als In-Ear-System oder zur Instrumentenabnahme
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Betriebswahlschalter On/Off/Mute
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Anschluss über Mini-XLR-Buchse
- Spannungsversorgung über 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA) (nicht im Lieferumfang)
- Ein Lavalier- oder Kopfbügel-Mikrofon kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397121629

Gewicht: 0,20 kg

Länge: 0,21 m

Breite: 0,07 m

Höhe: 0,07 m

### Technische Daten:

Maße:	Breite: 6,4 cm Tiefe: 2,4 cm Höhe: 9,7 cm
Antenne:	Abnehmbar
Trägerfrequenz:	UHF 800,100-813,000 MHz (16 K.) 800,875, 801,375, 802,375, 803,125, 803,875, 804,500, 805,125, 805,875, 806,625, 807,375, 807,875, 808,375, 809,125, 810,250, 810,875, 811,875 MHz

Modulation:	FM
Frequenzstabilität:	±0,005 %
Schwellenwert:	<1 % bei 1 kHz
Tonsignal:	32.768 kHz
Audiobandbreite:	50-15000 Hz (±3 dB)
Frequenzhub:	±48000 Hz
RF Ausgangsleistung:	10 mW max.
Spannungsversorgung:	2 Mignon-Batterien (Typ AA)
Stromverbrauch:	ca. 65 mA, ±5 mA
Lebensdauer der Batterie:	ca. 12 Stunden
Maße (L x B x H):	97 x 64 x 24 mm
Gewicht:	140 g

### **Lieferumfang:**

---