

PSSO PXS ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 470-510 MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit Auto-Scan, 3-Band-EQ, TFT-Farbdisplay & Rackkit

Art.-Nr.: 13063500

GTIN: 4026397743975



Listenpreis: 332.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Bis zu 28 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Reichweite von bis zu 200m
- Automatisches Frequenzsetup
- Spektrumanalyse zum Identifizieren von Störfrequenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- Mehrfarbiges TFT Display
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 4 x Fuß, 1 x USB-Kabel, 1 x Klinke Kabel, 2 x BNC Kabel, 2 x Montagebügel, 4 x Schrauben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397743975

Gewicht: 2,17 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA

Gesamtanschlusswert:	3,6 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	30 - 19000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>110 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 200m
Frequenzband:	UHF 470 - 510 MHz
Diversity:	True-Diversity
Schaltbandbreite:	40 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
Parallelbetrieb:	Max. 28 Sender
Frequenzwahl:	Frequenzen automatisch scanbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Display:	Frequenz , Gruppe , Kanal , Ladezustandsanzeige; RF-Signalstärke , AF- Audio-Level , Antenne A/B , Mute
Steuerelemente:	Netzschalter, Encoder, Exit, Sync-Taste
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) 11,54 V Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Equalizer:	Regler 3-Band
USB-Anschluss:	2 x Typ C
Material:	Metall
Einbaumaße:	23,5 cm x
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 21,2 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 4,53 cm
Gewicht:	1,74 kg
Klinke Kabel	
Maße:	Länge: 100 cm
BNC Kabel	
Maße:	Länge: 53 cm