

PSSO PXS TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 640-690 MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit Auto-Scan, 3-Band-EQ & TFT-Farbdisplays

Art.-Nr.: 13063504

GTIN: 4026397744002



Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Automatisches Frequenzsetup
- Spektrumanalyse zum Identifizieren von Störfrequenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 200m
- Bis zu 28 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges TFT Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397744002

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1500 mA
Gesamtanschlusswert:	6 W
Schutzklasse:	SK III

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	30 - 19000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>112 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 200m
Frequenzband:	UHF 640 - 690 MHz
Diversity:	True-Diversity
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
Parallelbetrieb:	Max. 28 Sender
Frequenzwahl:	Frequenzen automatisch scanbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Display:	Frequenz , Gruppe , Kanal , Ladezustandsanzeige; RF-Signalstärke , AF- Audio-Level , Antenne A/B , Mute
Steuerelemente:	Netzschalter, Encoder, Exit, Menü, Sync-Taste
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) 11,54 V Ausgang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Mikrophon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrophon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: USB C (W) Einbauversion 5 V
Equalizer:	Regler 3-Band
USB-Anschluss:	2 x Typ C
Material:	Metall
Einbaumaße:	48,2 cm x 26 cm x 4,55 cm
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 48,2 cm Tiefe: 27,4 cm Höhe: 4,55 cm
Gewicht:	2,88 kg
Maße:	Länge: 100 cm
Maße:	Länge: 100 cm
Maße:	Länge: 53 cm

Lieferumfang:

1 x Empfänger
2 x Antenne
1 x Externes Netzteil
4 x Fuß
2 x USB-Kabel
2 x Klinke Kabel
2 x BNC Kabel