

OMNITRONIC AIRSIS 2.4G Funk-XLR-Kit (Mic/Line)

Drahtloses XLR-Funksystem für dynamische Mikrofone und Line-Signale, 2,4 GHz

Art.-Nr.: 13072203

GTIN: 4026397744729



Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Direkt einsatzbereites Aufstecksystem mit Sender und Empfänger
- Eliminiert störende Kabelstrecken
- Zur Nutzung mit Mischpulten, aktiven Lautsprechern und dynamischen Mikrofonen
- Automatisches Pairing
- 24 Bit/48 kHz für die ultimative Klangqualität
- Extrem geringe Latenz
- Aufladbare Lithium-Akkus
- Mehrere Empfänger können mit einem einzigen Sender gekoppelt werden
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- LED-Funktionsanzeige zur Überwachung des Betriebszustands
- Samplingrate: 48 kHz
- Hinweis: Da keine Phantomspeisung zur Verfügung gestellt wird, können Kondensatormikrofone nur genutzt werden, wenn sie batteriebetrieben sind.

Sender

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Empfänger, 1 x USB-Kabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397744729

Gewicht: 0,24 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ: Audioübertragung

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Klirrfaktor:	Mic/Line <0,02 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Latenz:	5,8 ms
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Samplingrate:	48 kHz
Wandler:	24 bit
Material:	Kunststoff
Gewicht:	0,14 kg
Sender	
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Steuerelemente:	Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter
Status LED:	Power, Mute, Ladezustandsanzeige, Pairing
Anschlüsse:	Eingang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter
USB-Anschluss:	1 x Typ C
Maße:	Länge: 10,7 cm Breite: 3,0 cm Tiefe: 2,2 cm
Gewicht:	0,047 kg
Empfänger	
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Steuerelemente:	Netzschalter
Status LED:	Power, Mute, Ladezustandsanzeige, Pairing
Anschlüsse:	Ausgang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
USB-Anschluss:	1 x Typ C
Maße:	Länge: 10,7 cm Breite: 3,0 cm Tiefe: 2,2 cm
Gewicht:	0,044 kg
USB-Kabel	
Kabellänge:	0,5 m
Anschluss A:	1 x USB A (M)
Anschluss B:	2 x USB C (M)
Gewicht:	0,02 kg