

OMNITRONIC TM-250 Gürtelsender VHF211.700

VHF-Taschensenderset

Art.-Nr.: 13075012
GTIN: 4026397260007



Features:

- Betrieb mit VHF-Festfrequenz
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- 3,5-mm-Klinke-Schraubverbindung zu Kopfbügel- oder Lavalier-Mikrofon
- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Lizenz frei in Deutschland

Logistic

EAN / GTIN: 4026397260007
Gewicht: 0,27 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ: | Taschensender mit Mikrofon |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Kapseltyp: | Kondensator |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Frequenzband: | VHF |
| Trägerfrequenz: | 211,700 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,03 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 8,5 mW |

| | |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Modulation: | FM; F3F |
| Frequenzwahl: | Festfrequenzen |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Breite: 6,5 cm Tiefe: 3,2 cm Höhe: 10,7 cm |
| Gewicht: | 0,17 kg |

Lieferumfang:
