

## OMNITRONIC Set PM-222 + 2x XMT-1400

2-Kanal-DJ-Mixer inklusive 2x DJ-Player für CD, USB und SD

Art.-Nr.: 2000397

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

2-Kanal-DJ-Mixer

- 2 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 2-fach-Klangregelung und Phono/Line-Umschaltung
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkeregler
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Kanälen
- 6-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Eingänge: 4 x Line und 2 x Phono (Stereo-Cinch), DJ-Mikrofon und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: Master und Record (Stereo-Cinch)
- Tischpultgehäuse

#### Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Mixer

### Logistic

#### OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player

DJ-Player für CD, USB und SD

- Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB-Anschluss für Speichergeräte und tragbare Player
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- Anti-Shock-RAM-Speicher
- Berührungsempfindliches Scratch-Jogdial mit Moduswahl: Pitch Bend, Scratch, schnelle oder framegenaue Suche
- Rückwärtslauf
- Bremsseffekt (wie bei analogen Plattenspielern)

- Bequeme Titelwahl mit 10er-Tastatur zur numerischen Titeleingabe
- Ordnernavigation
- Search-Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
- Pitchregelung  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$ ,  $\pm 12\%$ ,  $\pm 16\%$
- Pitch Bend über Jogdial oder separate Tasten
- Manueller Beatcounter
- Sofortstart und Cue-Funktion mit Vorhören
- Doppelte Loop-/Reloop-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholfunktionen
- Titelprogrammierung
- Bargraph-Anzeige
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %
- Große hinterleuchtete Play/Pause- und Cue-Tasten
- Mehrfarbiges VFD Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's/Alleinunterhalter

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Cinchkabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

---

Gewicht: 6,60 kg

---

#### OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 30,00 W

---

Schutzklasse: SK II

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kleingeräte (M)  
"Rasiererstecker" Einbauversion  
Stromanschlusskabel mit Eurostecker  
(mitgeliefert)

---

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

---

Geräuschspannungsabstand: >70 dB

---

Klirrfaktor: <0,025 % bei 1 kHz

---

Impedanz: Eingang Mikrofon: 47 kOhm  
Eingang Line: 47 kOhm  
Eingang Phono: 47 kOhm

---

Gain: Eingang: variabel

---

Steuerelemente: Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader

---

Status LED: Masterpegelanzeige, Power

---

Anschlüsse: Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm  
Klinkenbuchse (mono) einbauversion  
Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch  
Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch  
Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch  
Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch  
Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm  
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

---

Kanäle: Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Phono  
Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader,  
Regler 2-Band EQ, Gainregler,

Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke,  
Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-  
Funktion,

Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch,  
Kanalregelung über Drehregler

Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke,  
Kanalregelung über Drehregler

Max. Pegel:	Ausgang: Master +19 dBu
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 13,7 cm
Gewicht:	2,00 kg

#### **OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player**

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>86 dB
Klirrfaktor:	<0,01 % bei 1 kHz
Audioplayer:	USB + SD + CD-Player Pitch Anti-Shock Seamless loop
CD-Laufwerk:	Schublade-Einzelaufwerk
Displaytyp:	Mehrfarbiges VFD Display
Display:	CD-DA Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Gesamtrestspielzeit , Bargraph; MP3 Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Bargraph , ID3-Tags
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 2 V
Musikformat:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Framegenauigkeit:	1/75 s
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)
Pitcheinstellung:	±4%, ±8%, ±12%, ±16%
Material:	Kunststoff
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	2,30 kg